Wie installiere ich ein Firmware Update auf meinem Blofeld Desktop oder Keyboard ?

Schritt 1

Stellen Sie eine USB Verbindung zwischen Blofeld und Computer her. Benutzen Sie keine USB-Hubs oder andere Hardware dazwischen!

Schritt 2

Laden Sie das Programm "Spectre" herunter. https://cloud.waldorfmusic.com/index.php/s/FcpmBZMWDZSX9Wq

Installieren Sie Spectre auf Ihrem Computer. Laden Sie die aktuellste Blofeld Firmware herunter. https://cloud.waldorfmusic.com/index.php/s/PzMizn3fFWCnXaR

Die Firmware ist in ein ZIP Archiv gepackt, entpacken sie diese.

Schritt 3

Starten Sie das Programm "Spectre".

Klicken Sie auf "Audio/MIDI" um "Spectre" zu konfigurieren. Die wichtigste Einstellung ist "Midi Output", hier wählen Sie den Blofeld aus.

000	Sample I	mple Program Extended Content Transmitting Remote Editor			
Programs	Load	Samples	Load JWal	dorf	
	Save	MIDI & Audio Settings			
	Export	Output:	Focusrite Thunderbolt	Test	
	Audio/MIDI	Active output channels:	Output 1 Output 2 Output 3 Output 4		
	Save MIDI File	Sample rate:	44100 Hz	÷	
	Transmit	Audio buffer size:	512 samples (11.6 ms)	\$	
	Upgrade	Active MIDI inputs:	O Clarett 8PreX MIDI O Blofeld		
	U UUU Ler	MIDI Output:	Blofeld		

Schließen Sie das MIDI & Audio Settings Fenster.

Schritt 4

Klicken Sie auf "Upgrade", wählen die Firmware Datei aus und klicken auf Open. Warten Sie bis die Übertragung beendet ist (100 %) und drücken dann die PLAY Taste auf dem Blofeld. SCHALTEN SIE DEN BLOFELD NICHT AUS! Der Blofeld startet neu.

> Das war's, viel Spass mit Ihrem Blofeld ! Ihr Waldorf Team.